

Tabela Nr 2  
Zestawienie montażowe oświetlenia ulicznego ulicy w miejscowości Sieniawa ul. Kwiatowa zasilanego zszafy SO (tor 2)

Lp.	Nazwa materiału	Jm.	Numer stanowiska słupowego																												szafa SO	Razem
		słup nr 23/615/2	1/2/	2/2/	3/2/	4/2/	5/2/	6/2/	7/2/	8/2/	9/2/	10/2/	11/2/	12/2/	13/2/	14/2/	15/2/	16/2/	17/2/	18/2/	19/2/	20/2/	21/2/	22/2/	23/2/	24/2/	25/2/	26/2/	27/2/	28/2/		
1.	Oprawa LED 36 (5000K)	kpl					1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1		20	
2.	Oprawa LED 72 (5000K)	kpl		1	1	1	1																						1		5	
3.	Oprawa LED 48 (5000K)	kpl								1									1									1			3	
4.	Słup aluminiowy typu SAL-5 anodowany oksydowany kolor C-32 zabezpieczony fabrycznie elastomerem	szt.					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		23	
5.	Słup aluminiowy typu SAL-7 anodowany oksydowany kolor C-32 zabezpieczony fabrycznie elastomerem	szt.		1	1	1	1																						1		5	
6.	Fundament B-70 + elementy złączne do fundamentu	szt.		1	1	1	1																						1		5	
7.	Fundament B-50 + elementy złączne do fundamentu	szt.					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		23	
8.	Płaskownik pomiedziowany 25x4mm	m				40			40				40			40			40			40			40				40	40	320	
9.	Folia niebieska	m	3	18	30	30	30	30	32	32	38	30	30	30	30	30	31	30	34	34	30	30	30	30	32	37	30	30	30	28	3	862
10.	Przewód YDY 2x1,5mm2	m		7	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7		150	
11.	Kabel YAKXS 4x35mm2	m		22	34	34	34	34	36	36	42	34	34	34	34	34	35	34	38	38	34	34	34	34	36	41	34	34	34	32	15	983
12.	Złącze IZK	kpl		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		28	
13.	Bezpiecznik topikowy 4A	szt.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		28	
14.	Rura DVK fi 75	m		18	30	30	30	30	27	32	38	24	30	30	30	24	25	9	34	26	30	22	30	30	32	31	30	22	22	28	3	771
15.	Rura DVK fi 50	m		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1,5	1,5	84
16.	Tabliczka "WO"+uchwyt	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							23	
17.	Przewód Lgy 16mm2 żo	m		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		9,4	
18.	Szafa oświetleniowa SO	kpl																												1	1	
19.	złącze słupowe ZK-0 z wkładkami WTN -00 BM 10A	szt.	3																												3	
20.	Rura SRS fi 75	m						5			6	6				6	8	21		8		8				6		8	8		90	
21.	rura osłonowa BE fi 50	m	3																												3	
22.	rura osłonowa dwudzielna PS fi 110	m	2	3	1			1		1		1	1				3		1	1		1			1		1				18	