Rymanów ulica Kolejowa ciąg drogi wojewódzkiej relacji Brzozów-Rymanów-Daliowa nr 887

obwód oświetleniowy nr 1 Rymanów ul.Kolejowa



Na działce o numerze ewidencyjnym 888, która stanowi drogę wojewódzką nr 887 relacji Brzozów-Rymanów-Daliowa
od km 20+297 do km 20+364 projektowaną linię kablową należy posadowić na głębokości 1,5m w rurze osłonowej DVK-75mm na długości 59m
Projektowane stanowiska oświetleniowe L-10/1 i L-11/1 w pasie w/w drogi wojewódzkiej na przeciwskarpie rowu zabezpieczyć ławą fundamentową przed obsunięciem gruntu podczas odmulania rowu.

Legenda oznaczeń i parametry stanowisk oświetleniowych

L-1-L-6 Istn stanowisko oświetleniowe
L1/1 -L11/1 projektowane stanowisko oświetleniowe słup uliczny wysięgnikowy rurowy SAL-10, H-10m z wysięgnikiem łukowym 2m osadzony na fundamecie prefabrykowanym B70 z koszem zbrojeniowym Z-70 prod ROSA

Projektowana oprawa oświetleniowa 250W sodowa E-27 LUNOIDA ROSA

L3 6A Złącze słupowe bezpiecznikowe TB-1 ROSA

$P_{i\ obw}$ 4,25kW
$P_{i\ ośw\ projekt\ obw}$ 2,75kW

ΣL_1 1,25kW
ΣL_2 1,50kW
ΣL_3 1,50kW
Wartość prądu obliczona I_b = L1-11A/ L2-11A/ L3-9A

Uwagi :

zasilanie oprawy w słupie wykonać przewodem YKY 3x2,5mm^2
wybudowane urządzenia pozostają na majątku odbiorcy tj. Gminy Rymanów
urządzenia należy oznakować tabliczkami WO (własność odbiorcy)
Słupy oznakować -zachować numerację zgodnie z PT

Nazwa Inwestycji	
Budowa oświetlenia ulica Kolejowa w Rymanowie	
Inwestor Gmina Rymanów Ul.Mitkowskiego 14A 38-480 Rymanów	Temat rysunku SCHEMAT ZASILANIA
Branża ELEKTRYCZNA	Faza PROJEKT WYKONAWCZY