TB



Zasilanie
YKYżo 5x50
Pp=54kW

Gniazdo 400V	Gn.–ogólne	Gn. –ogólne	Gn. – ogólne	Gn. – ogólne	Gn. – ogólne	Gn. – ogólne	Gn. – ogólne	Oświetlenie ogólne	Brama wjazdowa	Waga	Oświetlenie zewnętrzne	Zasilanie CCTV	TB–1	TB–2	TB–3
YDYpzo 5x4	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x1,5	YKYpzo 3x2,5	YKYpzo 3x2,5	YKYpzo 5x6	YKYpzo 3x2,5	YDY 5x6	YDY 5x6	YDY 5x6
6kW	2kW	2kW	2kW	2kW	2kW	2kW	2kW	1,5kW	0,5kW	0,5kW	1kW	0,25kW	10kW	10kW	10kW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

DYżo2,5 przyłączyć metalowe elementy stałego wyposażenia oraz
DYżo2,5 konstrukcje metalowe
DYżo2,5 pozostałych instalacji

przewód wyrównawczy — SZYNA WYRÓWNAWCZA

	ARPA Projekt, ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów		
Nazwa obiektu	PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W RYMANOWIE		
Inwestor	Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, 38 - 480 Rymanów,		
Adres budowy:	Rymanów, dz. Nr **1810, 1811/1, 1811/2**		Branża: Elektryczna
Treść rysunku:	Budynek socjalno - biurowy		
	Schemat rozdzielnicy TB		
	Nazwisko i imię, specjalność i nr uprawnień	Podpis	Skala: 1:50
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Wojtowicz - upr. budowlane w spec. Instalacyjnej elektroenergetycznej bez ograniczeń PDK/0118/POOE/10		Nr rys. E 4
Sprawdził:	inż. Jacek Kłodowski - upr. budowlane w spec. Instalacyjnej elektroenergetycznej bez ograniczeń PDK/0213/PWOE/09		Data: luty 2015